

負荷設備表

項	記号	名 称	仕 様	数 量	回路数	容量KW		
1	FC	フロアコンセント	C型30A 3口用(上手・下手コンモ)		9	18		
2	LH	ローアホリゾンライト	C型30A 4口用		8	17.2		
			ハロゲン200W*96灯 4色配線 L=14.4m 72・59・22・40	1列				
3	UH	アッパーホリゾンライト	ハロゲン200W*96灯 4色配線 L=14.4m 71・72・63・22	1列	8	17.2		
			コンセント	C型30A 4口用				
4	B	ポーターライト	ハロゲン200W*72灯 4色配線 L=14.4m	1列	8	14.4		
5	1~3サス	第1~3サスペンションライト	1回路30A(C型20A×3口)					
		フライダクト	C型20A 36ヶ付 L=14.4m	3列	12*3	72		
		照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1K (ハンガー付)	24台				
			フレネルレンズスポットハロゲン1K(ハンガー付)	32台				
			通常時 { 1サス=平凸8台・フレネル12台 2サス=平凸8台・フレネル10台 3サス=平凸8台・フレネル10台					
6	PS	プロセニアムサスペンションライト						
		フライダクト	C型20A 24ヶ付 L=12.6m	1列	8	17.2		
7	FS	フロントサイドライト	平凸レンズスポットハロゲン1K (ハンガー付)	18台				
		コンセント	C型20A 3口用	6ヶ	6	18		
8	CL	シーリングライト	平凸レンズスポットハロゲン1K (ハンガー付)	24ヶ				
		コンセント	C型20A 3口用	8ヶ	8	24		
9	GL	ギャラリーライト	C型20A 2口用	16ヶ	16	32		
		照明器具	ハードエッジスポットハロゲン1K(ハンガー付)	32台				
10	CS	センタースポットライト	ピンスポットクセノン2kw	2基	直2	8.4		
11		その他の照明機器	平凸レンズスポットハロゲン1K	12台				
			フレネルレンズスポットハロゲン1K(ハンガー付)	6台				
			PAR PAR64 N 500w	24台				
			PAR64 M 500w	8台				
			カッター系	ザ・カッター 1kw	4台			
				パターンプレート	4枚			
				ソースフォー450 50度 575w	2台			
				ソースフォー750 50度 575w	2台			
				フォルダー	9ヶ			
				パターンプレート	13枚			
				エフェクト系	エフェクトEPQ 1kw	2台		
					デスクマシン NC型 雲・雪	1台		
					エフェクトマシン VS型 マット6枚	1台		
			スライドキャリア ガラスマット3枚	1台				
			ミラーボウル 450φ	1台				
12		スタンド関係	丸型スタンド 10kg	4台				
			折脚スタンド 10kg	6台				
			平ベース 10kg	27台				
			平ベース 5kg	4台				
13		ケーブル関係	C型30A-C型20A 5m	20本				
			C型30A-C型20A 10m	12本				
			C型30A-C型30A 10m	8本				
			C型20A-C型20A 3m	4本				
			C型20A-C型20A 5m	15本				
			C型20A-C型20A 10m	16本				
			C型20A-C型20A 20m	2本				
			C型20A-T型20A変換コード	20本				
			C型20A-C型20A 二股コード	30本				
C型30A-C型30A 二股コード	8本							
14		ハンガー	予備	28個				